


電池パックの取り付け/取り外し

電池パックを取り付ける

1


電池カバーを取り外す



- ・○部（電池カバーオープン用ツメ）に指をかけて、電池カバーを矢印方向へゆっくり持ち上げるようにして取り外します。

2


電池パックを取り付ける



- ・印刷面を上にして、電池パックの先を合わせて取り付けます。

3


電池パックをロックする



- ・ロックレバーを矢印の方向へスライドさせます。

4

電池カバーの穴と本体のイヤホンマイク端子を合わせる



- ・電池カバーの穴と○部（イヤホンマイク端子）を合わせます。

5


電池カバーと本体の溝を合わせる



- ・矢印方向に電池カバーを押さえて、○部（溝）を「カチッ」と合わせます。

6

電池カバーを押さえる




- ・矢印の位置を指でしっかりと押さえます。

電池パックを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す



- ・○部（電池カバーオープン用ツメ）に指をかけて、電池カバーを矢印方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


電池パックのロックを解除する



- ・ロックレバーを矢印の方向へスライドさせます。

3


電池パックを取り外す



- ・○部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと上方向に持ち上げます。

4

電池カバーの穴と本体のイヤホンマイク端子を合わせる



- ・電池カバーの穴と○部（イヤホンマイク端子）を合わせます。

5


電池カバーと本体の溝を合わせる



- ・矢印方向に電池カバーを押さえて、○部（溝）を「カチッ」と合わせます。

6

電池カバーを押さえる



- ・矢印の位置を指でしっかりと押さえます。

電池パックについて

電池パックについて

- ・電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度補充電を行ってください。
- ・電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがありますが、安全上問題はありません。
- ・電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。
- ・電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなくなるなど接触不良の原因となります。

リチウムイオン電池について

- ・本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- ・リサイクルのときは、ショートさせたり、分解しないでください。火災・感電の原因となります。
- ・リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。

