

バックアップ/インポートと容量確認

SDカードに各種データをバックアップ（保存）したり、バックアップしたデータをインポート（読み込み）したりすることができます。またSDカード内や本機内の空き容量を確認することもできます。

バックアップ/インポートできるデータは、電話帳、受信メール、送信メール、未送信メール、ブックマーク、スケジュール、メモ帳、コンテンツ・キー、ユーザー辞書/学習辞書（iWnn IME - SH edition）、おすすめ・コミュニケーションです。

microSD/バックアップ は、本体の空き容量が11Mバイト未満のときは利用できません。

SDカードにデータをバックアップする

ブックマークをバックアップする方法を例に説明します。

・バックアップする項目によっては、確認画面が表示されることがあります。このときは、画面の指示に従って操作してください。

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**



2

microSDバックアップ



3

保存 → **暗証番号入力欄をタップ** → **操作暗証番号を入力**
→ **OK**



保存（バックアップ）項目選択画面が表示されます。

4

ブックマーク (表示)

・このあと、他の項目をタップして、複数の項目を一括してバックアップすることもできます。

5

開始 → **はい**

バックアップが開始されます。

6

完了

+ **項目をまとめて選択/解除する**

保存（バックアップ）項目選択画面で **MENU** → **全件チェック** / **全件解除**

SDカードからデータをインポートする

ブックマークをインポートする方法を例に説明します。

- ・インポートする項目によっては、確認画面が表示されることがあります。このときは、画面の指示に従って操作してください。

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**



2

microSDバックアップ



3

読み込み



読み込み項目選択画面が表示されます。

4

ブックマーク → **読み込むファイルをタップ**

- ・このあと、他の項目をタップして、複数の項目を一括してインポートすることもできます。

5

追加登録開始 / **上書登録開始**

- ・**上書登録開始** をタップすると、本機内のデータは削除されますのでご注意ください。

6

はい → **はい**

読み込みが開始されます。

7

完了

+ 項目をまとめて選択／解除する

読み込み項目選択画面で **MENU** → **全件チェック** / **全件解除**

SDカード内や本機内の空き容量を確認する

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**



SDカードの空き容量はmicroSD「空き容量」欄の下部に、本機の空き容量は本体「空き容量」欄の下部に表示されます。

！ バックアップ／インポート時のご注意

- ・相手機によっては、本機とやりとりできないことがあります。また、電話帳によっては、設定が反映されないことがあります。
- ・電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。