

# 電話帳をインポートする


## SDカードから電話帳をインポートする

SDカードにバックアップした電話帳をインポート（読み込み）できます。

1

ホーム画面で    （NX!電話帳）



 連絡先一覧画面が表示されます。


2

  インポート/エクスポート



3


SDカードからインポート



・アカウント選択画面が表示された場合は、アカウントを選択します。

4

画面の指示に従って操作


 インポートが完了します。

## 赤外線で電話帳をインポートする

1

ホーム画面で    （赤外線）




 赤外線送受信の選択画面が表示されます。

2

全件受信



3

認証パスワードを入力  受信




・認証パスワードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字（4桁）を入力します。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。


4

相手側で連絡先全件送信の操作を実行（認証パスワードの入力を含む）

## 5

赤外線通信開始確認画面で **OK** → **追加**




 連絡先の変換処理が開始され、転送結果画面が表示されます。


- ・ **スキップ** をタップすると受信を中止します。
- ・ **上書き** をタップすると、既存の電話帳を削除して受信データを登録します。そのため、電話帳に関連するすべての機能から既存の電話帳データが削除されますのでご注意ください。
- ・ アカウント選択画面が表示された場合は、アカウントを選択します。

## 6

**OK**

 データが登録されます。

### + USIMカードからインポートする

連絡先一覧画面で  → **インポート/エクスポート** → **USIMカードからインポート** → **インポートする連絡先をタップ** → 画面の指示に従って操作

- ・ アカウント選択画面が表示された場合は、アカウントを選択します。