

簡単な操作で電話をかける（短縮ダイヤル）

電話帳に登録している相手に、より早く電話をかけられるようにします。

短縮ダイヤルに登録する

1


OK → 電話機能 → 短縮ダイヤル



短縮ダイヤル一覧画面が表示されます。


2

<未登録>



3

連絡先を選択 → OK



登録が完了します。

+ 短縮ダイヤル登録時の操作

短縮ダイヤルの登録を変更する

短縮ダイヤル一覧画面で登録済みの番号を選択 → 辞書 (メニュー) → 登録変更 → 連絡先を選択 → OK → はい

短縮ダイヤルを1件解除する

短縮ダイヤル一覧画面で削除する番号を選択 → 辞書 (メニュー) → 1件解除 → はい

短縮ダイヤルをすべて解除する

短縮ダイヤル一覧画面で 辞書 (メニュー) → 全件解除 → はい


短縮ダイヤルで電話をかける

1

ダイヤルボタン (**0**) ~ (**9**) で短縮ダイヤルに登録した相手の番号 (0~99) を入力



2



発信されます。

- ・ **OK** (発信等) → **発信** と操作しても発信できます。
- ・ 未登録の短縮ダイヤル番号を入力して **発信** を押したときは、短縮ダイヤル一覧画面が表示されます。

+ 短縮ダイヤルからメール作成画面を表示する (短縮メール)

ダイヤルボタン (**0**) ~ (**9**) で短縮ダイヤルに登録した相手の番号 (0~99) を入力 → **OK** (発信等) → **メール作成**

SIメール作成画面が表示されます。

- ・ **メイン設定の仕方** と操作すると、電話帳のメインのメールアドレスの設定方法を確認できます。

? こんなときは

Q. 短縮ダイヤルで発信できない

- A. **発信制限** の **発信規制** / **発信先限定** で発信先を限定していませんか。このときは短縮ダイヤルで発信できません。